



Токоизмерительные клещи FLIR CM78 1000A с ИК-термометром

Токовые клещи FLIR CM78 промышленного уровня с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения 1000 А, предназначены для специалистов, которые ценят безопасность и мощный комбинированный функционал.

- Встроенный ИК-термометр служит для быстрых и бесконтактных проверок электропанелей, кабелей и моторов
- Мощная подсветка повышает удобство проверок и может использоваться в качестве яркого фонарика
- Приложение FLIR Tools Mobile позволяет подключить к прибору FLIR CM78 смартфон или планшет (через Bluetooth*)
- Беспроводная технология METERLiNK® позволяет подключать прибор к тепловизионным камерам FLIR для записи результатов измерения на снимки

Особенности:

- Напряжение и ток, минимальное, максимальное, среднее значение, автоматическое выключение питания, удержание показаний, относительное значение, удержание пиковых значений, индикатор заряда батареи, яркая белая светодиодная подсветка.

Комплект поставки:

- 6 батарей AAA, руководство пользователя/компакт-диск, силиконовые измерительные контакты CAT IV и бессрочная гарантия с ограничениями



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ	БАЗОВАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
Постоянный и переменный ток	1000 А	±2,5%
Постоянное и переменное напряжение	1000 В	±1,5%
Сопротивление	40,00 МОм	±1,5%
Емкость	4,000 мФ	±3%
Частота	4000 Гц	±1,5%
Температура (ИК)	от -20 до 270 °C	±2%
Соотношение расстояние/размер пятна (ИК-измерения)	20 см от предмета: 2,5 см размер пятна	
Температура типа К (щуп поставляется опционально)	от -20 до 760 °C	±3%

* Актуальная информация о совместимости и другие сведения о гарантии см. на www.flir.com/test



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Макс. дальность Bluetooth	10 м
Ширина губок	42 мм, 1500MCM
Категория	CAT IV-600V, CAT III-1000V
Гарантия	бессрочная с ограничениями*

Информация для заказа

CM78.....1000A Токовые клещи с функцией измерения среднеквадратичного значения + ИК-термометр
 CM78-NIST.....CM78 с заявлением о прослеживаемости измерений в соответствии с NIST
 TA80.....Силиконовые измерительные контакты CAT IV



FLIR Commercial Systems
 Luxembourgstraat 2
 2321 Meer
 Belgium
 Tel.: +32 (0) 3665 5100
 Fax: +32 (0) 3303 5624
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems AB
 Antennvägen 6
 187 66 Täby
 Sweden
 Tel.: +46 (0)8 753 25 00
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
 2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
 West Malling - Kent
 ME19 4AQ
 United Kingdom
 Tel.: +44 (0)1732 220 011
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
 Berner Strasse 81
 D-60437 Frankfurt am Main
 Germany
 Tel.: +49 (0)69 95 00 900
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
 20, bd de Beaubourg
 77183 Croissy-Beaubourg
 France
 Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
 Via Luciano Manara, 2
 I-20812 Limbiate (MB)
 Italy
 Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
 Avenida de Bruselas, 15- 3º
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Spain
 Tel.: +34 91 573 48 27
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
 Dubai Airport Free Zone
 P.O. Box 54262
 Office B-22, Street WB-21
 Dubai - United Arab Emirates
 Tel.: +971 4 299 6898
 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Россия
 115114, Москва, Россия
 1-й Кожевнический пер.
 д. 6, стр. 1
 Тел.: +7 (495) 669 7072
 Факс: +7 (495) 909 9302
 E-mail: flir@flir.com